Langogo

操作マニュアル

Ver.02

本機システム言語の設定

左にスワイプします。

「設定」をタップします。

「システム言語」をタップします。

現在は9言語の設定が選択できます。

Wi-Fiネットワークの設定

左にスワイプします。

「設定」をタップします。

「Wi-Fi」をタップしてオンにします。

接続したい無線ネットワークを選択し、正しいパスワードを入力し、接続してください。

音声翻訳機能の使い方

「音声翻訳」をタップします。

上にスワイプします。

国旗アイコンをタップして言語選択リストに入ります。

利用したい言語をタップしてください。

音声翻訳機能の使い方

もう一つの国旗アイコンをタップして言語選択リストに入ります。

言語をタップして、完了を タップします。

下にスワイプします。

オンラインモードの場合：右側の翻訳ボタンを 押しながら話します。 話し終わったら、手を 離してください。（言語は自動で認識します）

オフラインモードの場合：国旗アイコンを 押しながら話します。 話し終わったら、手を 離してください。

オンラインとオフラインモードの切り替え方法

＊オフラインモードでは、中国語/日本語/韓国語/英語４言語のみ対応

「音声翻訳」をタップします。

右上のボタンをタップして、オフラインモードに入ります。

右上のボタンをまたタップすれば、オンラインモードになります。

翻訳履歴のエクスポート機能

左にスワイプします。

「設定」をタップします。

「翻訳履歴
をエクスポー トする」を
タップします。

「Eメールでエクスポー
ト する」を選びます。

翻訳履歴のエクスポート機能

＊メールでのエクスポート

メールアドレスを入力して、
「送信ボタン」をタップ。
メールボックスにて翻訳履歴
を確認できます。

＊携帯電話でのエクスポート

「携帯電話でエクスポート
する」を選びます。

携帯電話でQRコードをスキャン して、翻訳履歴を受信します。

スマートレコーディング

左にスワイプします。

「スマートレコーディング」のアイコンをタップしてください。

「開始ボタン 🟡 」をタップし録音を開始します。

聞き取った音声をリアルタイムで認識してテキストに変換します。録音が終わったら「緑のチェックボタン ⓥ 」をタップします。

スマートレコーディング

「音声識別によるテキスト化」をタップしたら、自動的にファイルをクラウドにアップロードします。

スマートレコーディング（オンラインで編集）

「時計アイコン」をタップ。画面表示が変わったら右上にある「横3点アイコン」をタップします。

「クラウドファイル」をタップします。

「バインドする」をタップします。

nottaとのリンク（紐付け）方法

検証コード（認証コード）が表示します。



Langogo ホームページにアクセスします。メールアドレスとパスワードを入力します。（アカウントを持っていない方は、先に登録する必要があります。登録せずに音声データをアップロードするとクラウド上に音声データをアップロードできなくなります）

nottaとのリンク（紐付け）方法





左側のメニューの「マイデバイス」をクリックすると、画面中央に「デバイスを追加」画面がポップアップします。
「検証コード（認証コード）」を入力して、「追加する」をクリックしてください。

左側のメニューにデバイスのナンバーが表示します。

※デバイス（端末）から、音声データをアップロードする前に、必ず先にデバイスの登録をお願いします。クラウド上に音声データをアップロードすることができなくなります。

スマートレコーディング

※スマートレコーディングについて

①必ず録音する前にGenesis端末とクラウドの紐付けをおこなってください。
紐付けをおこなう前に録音したデータを「音声認識によるテキスト化」のボタンをタップしてしまってから、
紐付けをおこなっても、そのデータをクラウドにアップして、
「文字起こし」をおこなって頂くことができません。ご注意ください。

②録音した音声をクラウドにアップして、「Notta」の画面で文字起こしされるまでには
録音されたデータの時間によって、クラウドにアップされて文字起こしされる時間が変わります。
2時間前後の録音データを文字起こしする場合は、約20分～30分くらいの時間が必要です。

③スマートレコーディングの使用を開始されてから、1年間は無料で日本語の文字起こしが可能です。
1ヶ月：1800分の文字起こしが可能です。

英語と中国語の文字起こしは、1年間の無料期間が終了してもご使用が可能です。
（変更の可能性もございます）他の言語は有料になります。

④1年間の無料期間が終了した場合は、
1言語ごとに「1ヶ月（5.99ドル）」「3け月（15.99ドル）」「6ヶ月（30.99ドル）」の有料でのご使用になります。
ジェネシス端末でカード決済が可能です。
法人様での複数端末のご使用の場合は、ご相談させて頂きます。

⑤「Nottaアプリ」をご使用して頂くことでスマホ・タブレットとの同期も可能です。

⑥「Nottaアプリ」の機能を全て使用される場合は、「Nottaアプリ」で有料会員の登録が必要です。

⑦パソコンで「Notta」をご使用の場合は、Google Chromeをご使用ください。

同時通訳機能（ハンズフリー）の使い方

左にスワイプします。

「同時通訳」をタップします。

画面を上にスワイプして、言語を選択します。

言語を選択したら、画面を下にスワイプして「同時通訳」の画面に戻ります。

同時通訳機能（ハンズフリー）の使い方

通訳する言語の画面をタップします。

選択された言語が「キイロ」に表示されます。「キイロ」の部分をタップしてから話すと翻訳されます。

文字と音声で翻訳されます。（音声はオフにすることも可能です）

「A⁾」をタップすると対面で文字を読むことができます。

ホットスポットデータプランの購入
（Wi-Fiルーター用のデータ通信費）

「グローバルネットワーク」をタップします。

「ホットスポット通信パック」から使用する地域を選びます。例えば「アジア」を選択してタップする。

例えば「日本、韓国で1日300M 」を選択してタップします。

1単位が300MB分になります。「支払いへ」ボタンをタップ してお支払いします。

ホットスポットデータプランの購入
（Wi-Fiルーター用のデータ通信費）

支払い方法を選択し、「お支払い」ボタンをタップします。



お支払いが成功しました。 WI-FIルータとして使用できます。 ホットスポットを他の端末に共有できます。

Wi-Fiルーター機能の使い方

左にスワイプします。

「設定」をタップします。

「モバイルホットスポット」をタップします。

「ネットワーク名」+「パスワード」 を設定し「モバイルホットスポット」のボタンをオン（ ）にします。
1〜5台の端末に同時接続できます。

内蔵e-SIMのデータプランの購入（音声翻訳・同時通訳・スマートレコーディング機能のデータ通信費）

「グローバルネットワーク」をタップします。

「ベーシックパック」をタップします。

「ベーシックパック（月間購入）」をタップします。（上下どちらをタップしてもOKです）

1単位が1ヶ月分になります。「支払いへ」ボタンをタップしてお支払いします。

内蔵e-SIMのデータプランの購入（音声翻訳・同時通訳・スマートレコーディング機能のデータ通信費）

支払い方法を選択し、「お支払い」ボタンをタップします。



お支払いが成功しました。
内蔵e-SIMのデータ使用期間が追加されます。
音声翻訳・同時通訳・スマートレコーディングのデータ通信が可能になります。

外付けSIMカードの設定
（データ通信用のSIMカードをご使用ください）

本デバイスのSIM
カードスロット





本デバイスのSIMカードスロットはmicro-SIMのみが使用可能です。 SIMカード（データ通信用）を挿入して、デバイスを再起動したら、SIMカード（データ通信用）のネットワーク サービス（4 G/3 G/2 G）が使えます。

外付けSIMカードの設定
（データ通信用のSIMカードをご使用ください）

左にスワイプします。

「設定」をタップします。

「モバイルネットワーク」をタップします。

「外付けSIMカード」を選択します。

外付けSIMカードの設定
（データ通信用のSIMカードをご使用ください）

「再起動」ボタンをタップして、再起動したら
SIMカードネットワークが使えます。

APNの設定「一部のSIMカード（データ用）のみ」

左にスワイプします。

「設定」をタップします。

「モバイルネットワーク」をタップします。

「外付けSIMカード」を選択します。

APNの設定「一部のSIMカード（データ用）のみ」

「再起動」ボタンをタップして、再起動します。

左にスワイプします。

「設定」をタップします。

「モバイルネットワーク」をタップします。

APNの設定「一部のSIMカード（データ用）のみ」

「アクセスポイント名（APN）」を選択します。

「新しいAPN」をタップします。

SIMカードの説明書に基づいて、パラメータを入力して、「保存」をタップします。

新しいAPNをタップしてください。

ネットワーク異常の時

左にスワイプします。

「設定」をタップします。

「モバイルネットワーク」をタップします。

「接続できない時は？」をタップします。

ネットワーク異常の時

ステータスバー

関連情報

ステータスバーの表示が「4G」にならない場合は、
左の画面を写真に撮ってLangogoカスタマサポートに
ご連絡をお願いいたします。
日本総代理店でサポートが受けられる製品は、
HPに記載の、弊社正規販売店、各量販店、
各販売店舗からの購入製品となります。
申し訳ございませんが、ご了承いただけますようお願いいたします。

＊Langogo日本総代理店/株式会社パルス
E-mail: langogo@pars-ele.co.jp
HP:http://langogo-pars.jp